


新製品

機器組込用 RF-ID R/W モジュール

(Multi Card 対応: FeliCa + Mifare + i-Code)



機能

ISO15693 (i-Code)

ISO18092 (FeliCa) 三者間通信対応

・URL 転送、メール起動、アプリ起動等

・FeliCa IDm, FeliCa IDm アクセス

ISO14443 TYPE-A (MIFARE アクション)

製品仕様


製品名称	JL-RF100	
形(mm)	縦 50x 横 50x 厚さ 7mm(コネクタ高) *コネクタ S6B-PH(JST 製)	
RF-ID 使用周波数	13.56MHz ±50ppm	
RF-ID 送信出力	30mW 以下	
RF-ID 規格	ISO/IEC15693, ISO18092	
対応カード、機器	ISO18092 *携帯電話 カード	ISO15693 (iCode SLI, Tag-it, LRI(S) 2K, My-d 相当品) Mifare UltraLight (オプション)
読取距離	50mm(周辺の環境による)	
外部インターフェイス	RS232C (C-MOS レベル) 半二重、調歩同期式 (19200bps)	
使用温度/湿度	0~55℃ / 25~80%RH(結露なきこと)	
オプション	低価格カスタム対応歓迎。 ・形状変更(特殊形状、小型化) ・通信距離 100mm 対応 ・外部コントローラ無での利用対応 ・Bluetooth 対応	

<組込用途>


- 各種 RF-ID R/W 端末(出席管理端末、工程管理端末)
- デジタルサイネージ+RF-ID R/W 端末
- 携帯型(電池内蔵)を特徴とした RF-ID R/W 端末
- FA、業務用端末向け

開発 K I T 構成

- ・ JL-RF100 1 個
- ・ RS232C レベル変換基板 (USB コネクタ電源) 1 個
- ・ 外部制御コマンド仕様書



各種情報端末への RF-ID R/W (JL-RF100) 組込み



◆各種カスタム対応承ります。 お問い合わせください。

開発・製造元

ジョイントリンク株式会社 (Jointlink Co., Ltd.)

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-4-4 神田第 4 パーク B 8F

TEL 03-3866-8916 FAX 03-5825-8381

[URL: //www.jointlink.co.jp/](http://www.jointlink.co.jp/)

担当: 松永 (matsunaga@jointlink.co.jp)